

Grazie per
aver scelto

TELECOMANDO

Jane

LED
ROSSO



JANE versione R (2 e 4 canali)



JANER è un trasmettitore compatibile solo con il ricevitore modello **RXJR-2C**.

JANE R è esteticamente uguale al modello **JANE F** e si distingue solo per il

LED di colore rosso.

SOSTITUZIONE BATTERIA

tipo CR2032
al litio



GUIDA OPERATIVA

Apprendimento di JANE R con ricevitore RXJR2C

CANALE 1

- premere e rilasciare il tasto del ricevitore
- si accende il **LED** verde, **canale 1**
- avvicinare il telecomando **JANE R** al ricevitore e premere uno dei tasti da associare con il **canale 1**
- l'apprendimento viene segnalato dal ricevitore con lo spegnimento di 0,5 secondi del **LED** verde
- prima dello spegnimento definitivo del led verde (durata 5 secondi) è possibile associare un secondo tasto del telecomando **JANE R**, o un altro telecomando **JANE R** con il **canale 1** del ricevitore

CANALE 2

- premere e rilasciare il tasto del ricevitore
- si accende il led verde, **canale 1**
- premere e rilasciare una seconda volta
- si accende il **LED** rosso, **canale 1**
- avvicinare il telecomando **JANE R** nel ricevitore e premere uno dei tasti da associare con il **canale 2**
- l'apprendimento viene segnalato dal ricevitore con lo spegnimento di 0,5 secondi del led rosso
- prima dello spegnimento definitivo del **LED** rosso (durata 5 secondi) è possibile associare un secondo tasto del telecomando **JANE R**, o un altro telecomando **JANE R** con il **canale 2** del ricevitore

CE

Prodotto brevettato

ITALFILE®

via Spessa, 12/14 - 36051 Creazzo - Vicenza

www.italfile.com/italiana.it

COMPLIANT

R&S

RoHS

RoHS

Cancellazione singola

È possibile cancellare dalla memoria del ricevitore uno o più tasti appresi dal telecomando **JANE R**

- premere 3 volte e rilasciare il tasto del ricevitore
- si accende il **LED** arancione intermittente
- avvicinare il telecomando **JANE R** al ricevitore e premere uno dei tasti che si desidera cancellare dalla memoria del ricevitore
- la cancellazione viene segnalata dal ricevitore con lo spegnimento di 0,5 secondi del led arancione
- prima dello spegnimento definitivo del **LED** arancione (durata 5 secondi) è possibile cancellare un secondo tasto del telecomando **JANE R**

Cancellazione totale

È possibile cancellare tutti i telecomandi **JANE R** dalla memoria del ricevitore

- premere 3 volte senza rilasciare il tasto del ricevitore
- si accende il **LED** arancione intermittente
- attendere che il **LED** arancione da intermittente diventi fisso
- lasciare il tasto
- la cancellazione comprende anche le eventuali modalità programmate come la **BISTABILE** e la **TEMPORIZZATA**
- il ricevitore torna in modalità **MONOSTABILE**

Per altre informazioni consultare le istruzioni del ricevitore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza	433,92 MHz
Alimentazione	batteria 3v al litio (tipo CR2032)
Codifica	codice ROLLING
Numero canali	2 - 4
Consumo in trasmissione	14 mA
Tipo oscillatore	SAW

Garanzia: 24 mesi

Fabbricazione e tecnologia: 100% made in Italy

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto **Luigino Pellattiero**, in qualità di legale rappresentante della ditta **ITALFILE srl**, dichiara che il radiocomando **JRxxx-2 / JRxxx-4**, anno di fabbricazione 2011, è stato costruito rispettando le seguenti norme:

Direttiva 2004/108/CE - nota come Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

Direttiva 2002/95/CE - nota come direttiva RoHS

Ed è quindi conforme alle normative vigenti.

Prodotto brevettato.

Luigino Pellattiero - Vicenza, 1.10.2011

